



Pupitre de avisos para emisión de mensajes compatible con la matriz MX-1800. Permite emitir avisos o mensajes a 8 zonas, con emisión de mensajes de manera independiente

- ✓ Indicación clara del nivel de señal.
- ✓ 2 tipos de carillón de preavisos incorporados.
- ✓ Volumen ajustable de MIC y carillón.
- ✓ Micrófono tipo cuello de cisne.
- ✓ Interfaz RJ45 para conexión MIC, admite el enlace en cascada.

### Características técnicas

<b>Modelo</b>	MX-1801
<b>Alimentación DC</b>	~220V/50Hz
<b>Sensibilidad Entrada MIC1</b>	45±5 mV
<b>Tensión Entrada (Balanceada)</b>	2000±100mV
<b>Tensión Salida (Balanceada)</b>	2000±100mV
<b>Nivel de salida carillón</b>	≤1000mV
<b>Respuesta de frecuencia MIC</b>	100Hz~15kHz (±3dB)
<b>Ruido</b>	<1.5mV
<b>Distorsión</b>	<0.5% @1KHz
<b>Conexión</b>	RS485 + Señal de audio analógica
<b>Dimensiones</b>	231.5mm*145.5mm*67.5mm
<b>Peso</b>	1.75Kg